



## **EQUIPO EMERGENCIA MK 2\*4.5W**

Tapa con superficie mate, con función de indicadores luminosos rojo y verde. El indicador rojo es para la carga, y el indicador verde es para la energía principal, permanece encendido cuando hay energía. El botón de prueba puede simular la función de emergencia, y en estado de emergencia, al mantenerlo presionado, se puede apagar la luz de emergencia. Incluye funciones de inspección anual y mensual. Utiliza una batería de fosfato de hierro y litio con 1000 ciclos de carga y descarga, con un tiempo de emergencia de 2 horas.

Potencia	Tamaño mm	IP	Temperatura K°	Voltaje	Color
2*4.5W	310*152*100mm	20	6000K	220-240V	Blanco